

## 发电机交流耐压试验设备选型指南

型号	控制台	激 励 变 压 器	高 压 电 抗 器	电 容 分 压 器	适 用 试 品
ZQXZ-100kVA/ 25kV	10kVA/380V 1 台	10kVA/2.5kV/3.5kV/0.4kV 1 台	100kVA/25kV 可调 1 节	30kV/3000pF 1 台	单相对地电容量 0.2~0.5uF,10.5kV 发电机
ZQXZ-200kVA/ 25kV	20kVA/380V 1 台	20kVA/2.5kV/3.5kV/0.4kV 1 台	200kVA/25kV 可调 1 节	30kV/3000pF 1 台	单相对地电容量 0.4~1.0uF,10.5kV 发电机
ZQXZ-300kVA/ 25kV	30kVA/380V 1 台	30kVA/2.5kV/3.5kV/0.4kV 1 台	300kVA/25kV 可调 1 节	30kV/3000pF 1 台	单相对地电容量 0.6~1.5uF,10.5kV 发电机
ZQXZ-400kVA/ 25kV	40kVA/380V 1 台	40kVA/2.5kV/3.5kV/0.4kV 1 台	400kVA/25kV 可调 1 节	30kV/3000pF 1 台	单相对地电容量 0.8~2.0uF,10.5kV 发电机
ZQXZ-200kVA/ 50kV	20kVA/380V 1 台	20kVA/5kV/7kV/0.4kV 1 台	200kVA/50kV 可调 1 节	50kV/2000pF 1 台	单相对地电容量 0.1~0.25uF,20kV 以下发电机
ZQXZ-300kVA/ 50kV	30kVA/380V 1 台	30kVA/5kV/7kV/0.4kV 1 台	300kVA/50kV 可调 1 节	50kV/2000pF 1 台	单相对地电容量 0.16~0.4uF,20kV 以下发电机
ZQXZ-400kVA/ 50kV	40kVA/380V 1 台	40kVA/5kV/7kV/0.4kV 1 台	300kVA/50kV 可调 1 节 100kVA/50kV 固定 1 节	50kV/2000pF 1 台	单相对地电容量 0.16~0.5uF,20kV 以下发电机
ZQXZ-500kVA/ 50kV	50kVA/380V 1 台	50kVA/5kV/7kV/0.4kV 1 台	300kVA/50kV 可调 1 节 200kVA/50kV 固定 1 节	50kV/2000pF 1 台	单相对地电容量 0.16~0.75uF,20kV 以下发电机
ZQXZ-600kVA/ 50kV	60kVA/380V 1 台	60kVA/5kV/7kV/0.4kV 1 台	400kVA/50kV 可调 1 节 200kVA/50kV 固定 1 节	50kV/2000pF 1 台	单相对地电容量 0.2~0.9uF,20kV 以下发电机
ZQXZ-700kVA/ 50kV	70kVA/380V 1 台	70kVA/5kV/7kV/0.4kV 1 台	500kVA/50kV 可调 1 节 200kVA/50kV	50kV/2000pF 1 台	单相对地电容量 0.25~1.0uF,20kV 以下发电机

			固定 1 节		
ZQXZ-800kVA/ 50kV	80kVA/380V 1 台	80kVA/5kV/7kV/0.4kV 1 台	600kVA/50kV 可调 1 节 200kVA/50kV 固定 1 节	50kV/2000pF 1 台	单相对地电容量 0.3~1.1uF,20kV 以下发电机
ZQXZ-900kVA/ 50kV	90kVA/380V 1 台	90kVA/5kV/7kV/0.4kV 1 台	700kVA/50kV 可调 1 节 HKRDK-L-200kVA/50kV 固定 1 节	50kV/2000pF 1 台	单相对地电容量 0.4~1.3uF,20kV 以下发电机
ZQXZ-1000kV A/50kV	100kVA/380V 1 台	100kVA/5kV/7kV/0.4kV 1 台	700kVA/50kV 可调 1 节 300kVA/50kV 固定 1 节	50kV/2000pF 1 台	单相对地电容量 0.4~1.4uF,20kV 以下发电机
ZQXZ-1200kV A/50kV	120kVA/380V 1 台	120kVA/5kV/7kV/0.4kV 1 台	800kVA/50kV 可调 1 节 400kVA/50kV 固定 1 节	50kV/2000pF 1 台	单相对地电容量 0.5~1.7uF,20kV 以下发电机
ZQXZ-1500kV A/50kV	150kVA/380V 1 台	150kVA/5kV/7kV/0.4kV 1 台	1000kVA/50kV 可调 1 节 500kVA/50kV 固定 1 节	50kV/2000pF 1 台	单相对地电容量 0.5~2.0uF,20kV 以下发电机
ZQXZ-1800kV A/50kV	180kVA/380V 1 台	180kVA/5kV/7kV/0.4kV 1 台	1200kVA/50kV 可调 1 节 HKRDK-L-300kVA/50kV 固定 1 节	50kV/2000pF 1 台	单相对地电容量 0.8~2.5uF,20kV 以下发电机
ZQXZ-2000kV A/50kV	200kVA/380V 1 台	200kVA/5kV/7kV/0.4kV 1 台	1200kVA/50kV 可调 1 节 400kVA/50kV 固定 2 节	50kV/2000pF 1 台	单相对地电容量 0.8~2.8uF,20kV 以下发电机

ZQXZ-2500kV A/50kV	250kVA/380V 1 台	250kVA/5kV/7kV/0.4kV 1 台	1500kVA/50kV 可调 1 节 500kVA/50kV 固定 2 节	50kV/2000pF 1 台	单相对地电容量 0.8~3.5uF,20kV 以下发电机
ZQXZ-2750kV A/50kV	280kVA/380V 1 台	280kVA/5kV/7kV/0.4kV 1 台	1750kVA/50kV 可调 1 节 500kVA/50kV 固定 2 节	50kV/2000pF 1 台	单相对地电容量 1.2~4.0uF,20kV 以下发电机

备注：以上配置方案可供参考，查看过程中有任何疑问，请您致电：[027-81310188](tel:027-81310188)