

电缆交流耐压试验设备选型指南

型号	变频电源	激励变压器	高压谐振电抗器	电容分压器	适用试品
ZQXZ-44kVA/44kV	3kVA/220V/380V 1台	3kVA/1.2kV/2.4kV/0.2kV/0.4kV 1台	22kVA/22kV 2节	30kV/3000pF 1台	8.7/10kV,300mm ² 以下电缆 1km; 10kV 以下变电站电气设备
ZQXZ-88kVA/44kV	5kVA/220V/380V 1台	5kVA/1.2kV/2.4kV/0.2kV/0.4kV 1台	44kVA/22kV 2节	50kV/3000pF 1台	8.7/10kV,300mm ² 以下电缆 2km; 10kV 以下变电站电气设备
ZQXZ-132kVA/66kV	6kVA/220V/380V 1台	6kVA/1.2kV/2.4kV/0.2kV/0.4kV 1台	44kVA/22kV 3节	70kV/1500pF 1台	8.7/10kV,300mm ² 以下电缆 3km; 26/35kV,300mm ² 以下电缆 1km; 10kV 以下变电站电气设备
ZQXZ-176kVA/66kV	10kVA/220V/380V 1台	10kVA/1.2kV/2.4kV/0.2kV/0.4kV 1台	44kVA/22kV 4节	70kV/1500pF 1台	8.7/10kV,300mm ² 以下电缆 4km; 26/35kV,300mm ² 以下电缆 1km; 10kV 以下变电站电气设备
ZQXZ-220kVA/66kV	12kVA/220V/380V 1台	12kVA/1.2kV/2.4kV/0.2kV/0.4kV 1台	55kVA/22kV 4节	70kV/1500pF 1台	8.7/10kV,300mm ² 以下电 5km; 26/35kV,300mm ² 以下电缆 1km; 10kV 以下变电站电气设备
ZQXZ-264kVA/66kV	15kVA/220V/380V 1台	15kVA/1.2kV/2.4kV/0.2kV/0.4kV 1台	44kVA/22kV 6节	70kV/1500pF 1台	8.7/10kV,300mm ² 以下电 6km; 26/35kV,300mm ² 以下电缆 2km; 10kV 变电站电气交流耐压试验
ZQXZ-135kVA/108kV	7.5kVA/220V/380V 1台	7.5kVA/1.2kV/2.5kV/5kV/0.2kV/0.4kV 1台	33.75kVA/27kV 4节	110kV/1000pF 1台	8.7/10kV,300mm ² 以下电缆 3km; 26/35kV,300mm ² 以下电缆 1km; 35kV 以下变电站电气设备
ZQXZ-270kVA/108kV	15kVA/220V/380V 1台	15kVA/1.2kV/2.5kV/5kV/0.2kV/0.4kV 1台	67.5kVA/27kV 4节	110kV/1000pF 1台	8.7/10kV,300mm ² 以下电缆 6km; 26/35kV,300mm ² 以下电缆 2km; 35kV 以下变电站电气设备

ZQXZ-405kVA/108kV	25kVA/220V/380V 1 台	25kVA/1.2kV/2.5kV/5kV/0.2kV/0.4kV 1 台	67.5kVA/27kV 6 节	110kV/1000pF 1 台	8.7/10kV,300mm ² 以下 9km; 26/35kV,300mm ² 以下电缆 3km; 35kV 以下变电站电气设备
ZQXZ-540kVA/108kV	30kVA/220V/380V 1 台	30kVA/1.2kV/2.5kV/5kV/0.2kV/0.4kV 1 台	67.5kVA/27kV 8 节	110kV/1000pF 1 台	8.7/10kV,300mm ² 以下电缆 12km; 26/35kV,300mm ² 以下电缆 4km; 35kV 变电站电气交流耐压试验
ZQXZ-648kVA/270kV	25kVA/220V/380V 1 台	25kVA/1.2kV/2.5kV/5kV/15kV/0.2kV/0.4kV 1 台	72kVA/45kV 9 节	270kV/400pF 1 台	8.7/10kV,300mm ² 以下电缆 6km; 26/35kV,300mm ² 以下电缆 2km; 64/110kV,300mm ² 以下电缆 1km; 110kV 以下变电站电气设备
ZQXZ-1296kVA/270kV	50kVA/380V 1 台	50kVA/1.2kV/2.5kV/5kV/15kV/0.4kV 1 台	648kVA/135kV 2 节	270kV/400pF 1 台	64/110kV,300mm ² 以下电缆 2km; 127/220kV,630mm ² 以下电缆 0.5km; 110kV 以下变电站电气设备
ZQXZ-1760kVA/440kV	80kVA/380V 1 台	80kVA/1.2kV/2.5kV/5kV/15kV/25kV/0.4kV 1 台	880kVA/220kV 2 节	440kV/400pF 1 台	64/110kV,300mm ² 以下电缆 1km; 127/220kV,630mm ² 以下电缆 1km; 220kV 以下变电站电气设备

备注：以上配置方案可供参考，查看过程中有任何疑问，请您致电：[027-81310188](tel:027-81310188)